

4 路主機

型號	AP_05F004
相機輸入	4 路 (模擬視頻 + IP 視頻)
機座	1 個
視頻	模擬實時輸出 TVI / AHD / CVI : 1080P @ 30/25 fps · 720P @ 30/25 fps · 960H / D1 @ 30 / 25fps 網絡輸入 - 帶寬 (遠程可登錄 1 人) 最高 20 Mbps (最大主流 : 3 Mbps + 子流: 每通道 1 Mbps) 單個實時和回放通道 - (無模擬攝像機輸入) 最高 1080P @ 30/25 fps (ONVIF 2.4) 多個實時和回放通道 - (無模擬攝像機輸入) VGA @ 4 x 30/25 幀/秒 輸出量 1 個帶音頻的 HDMI 和 1 個 VGA (最高 1920 x 1080) 1 個主 BNC
音訊	輸入項 - 4 個 RCA 壓縮 - 音頻編解碼器 : G726 · G711 u / a IMA_ADPCM, 採樣率 : 8k · 通道 1 深度 16 輸出量 - 1 個 RCA
系統	操作系統 - 嵌入式 Linux 操作系統 SATA 設備 - 最高 1 x SATA 設備 (HDD x 1) 串行接口 - RS-485 USB 2.0 端口 - USB2.0 x 2 尺寸 (毫米) - 250(寬) x 45(高) x 255(深) 額定功率 - 12V 2A · 24W
顯示	分屏 - 1, 4 · 序列 自動頻道切換 - 切換時間: 1~99 秒 模式 - 縮放 · 自動 SEQ

顯示	<p>主 (記錄) 分辨率 - 1920 x 1080、1280 x 720 944 x 480、704 x 480、352 x 240 (NTSC) 944 x 576,704 x 576、352 x 288 (PAL)</p> <p>子 (網路) 分辨率 - 640 x 360 352 x 240、176 x 120 (NTSC) 352 x 288、176 x 144 (PAL)</p> <p>模式 - TVI / AHDI : 1080P @ 15/12 fps 720P @ 30/25 fps 960H / D1 @ 30/25 fps</p> <p>預警 - 1~3 秒</p> <p>警報後 - 1~100 秒</p>
回放	<p>搜索方式 - 日期 / 時間 · 事件</p> <p>放大 - *數字 (x2 ~ x5)</p>
網絡	<p>網絡接口 - 10 / 100 以太網</p> <p>協議 - TCP / IP · SMTP · HTTP · DHCP · PPPoE (ADSL) · NTP · DDNS</p> <p>應用 - Windows 7 和 8 · Mac OS X</p> <p>遠程軟件 - AFA 視圖 · IE 瀏覽器</p> <p>帳戶 - 1 個管理員 + 10 個用戶</p> <p>移動設備 - iOS 和 Android</p>
後備	<p>接口 - USB 或 SATA</p> <p>音頻備份 - 有</p> <p>備份類型 - 網絡 · 分機 USB 閃存設備...等</p>
報警	<p>運動檢測 - 靈敏度: 每個通道 100 級、區域: 可單獨編</p> <p>事件記錄日誌 - 多達 10000 個事件 (傳感器 · 運動 · 視頻丟失 · 開機 · 遠程登錄 · 註銷 · HDD 錯誤 · HDD 已滿)</p>
OSD 和 DVR 控制	<p>多語言 - 支持</p> <p>相機標題 - 多語言</p> <p>USB 滑鼠 - 有</p> <p>觸控面板 - --</p> <p>遙控器 - --</p> <p>系統升級 - USB 隨身碟</p> <p>平移 / 傾斜 / 縮放控制 - 通過 RS485 接口 (Pelco P · Pelco D) 進行控制</p>
一般	<p>工作溫度 - 0°C ~ +55°C (32°F ~ 131°F)</p> <p>工作濕度 - 10% ~ 80%</p>